



HOVEDBRYTER 1/1&2/ALL EZ 400A

SKU: 772-DBC-EZ

1 210,00 kr

PRODUCT DESCRIPTION

Dual Bank Control-bryter fra BEP.

- 3 i 1 (1/2/1+2/OFF) bryter for doble batteribanker ved enkelmontasje.
- Bryter strømmen enkelt og muliggjør også parallellkobling mellom batteribankene i nødssituasjoner.
- Utstyrt med et isolert trinn som tillater matning av last selv om eksempelvis motoren behøver å isoleres midlertidig.
- 10mm forhåndsborede tilkoblinger
- IP67 klassifisert
- Isolert bakstykke
- UL1107 antenningsbeskyttelse
- 400A kontinuerlig belastning
600A tilfeldig belastning (5 minutter)
1500A maksbelastning (10 sekunder)

PRODUKTSPECIFIKATION

Mål: 98 x 98 x 93mm

Tilkobling: M10

Maks spenning: 48V DC

Kontinuerlig belastning 400A

Tilfeldig belastning: 600A (5 minutter)

Peak belastning: 1500A (10 sekunder)