



XD ACR/HOVEDBRYTER 12/24 500A

SKU: 8720-1550

4 310,00 kr

PRODUCT DESCRIPTION

Egis XD DUAL 500A batteriseparator / ACR skillerele & fjernstyrt hovedstrømsbryter integrert i en og samme modul.

Kompakt og vannnett produkt som fungerer både i 12V og 24V system gjennom automatisk deteksjon. Den er også utstyrt med en spak for manuell justering av til og fra.

- Håndterer 500A kontinuerlig
- 12V og 24V (automatisk deteksjon)
- Kombinert batteriseparator / ACR skillerele og fjernstyrt hovedstrømsbryter
- Fjernstyring via pluss signal for til og fra aktivering
- Manuell spak for til og fra aktivering
- Indikering av status med lysdiode på enhet og ekstern LED
- Programmerbar i flere ulike trinn for fra og tilslag
- Lavt strømforbruk, 1,3mA

PRODUKTSPECIFIKATION

Spenning: 12/24V DC
Spenningsintervall: 8-36 V
Forbruk til/fra (20 msek): 5A
Forbruk standby: 1.3 mA
Kontinuerlig effekt: 500A
Midlertidig maks effekt: 700A 5min
Midlertidig maks effekt: 1600A 30sek
Tilkobling: M10
Vanntett i henhold til IP67/IP6K9K
Arbeidstemperatur: -40 till 105 C
Mål: 80 x 115 x 50 mm



Tilslag: 12.7 / 25.4 V
Fraslag: 13.1 / 26.2 V

Tilslag kan justeres til:

12.5 / 25.0 V

13.1 / 26.2 V

12.9 / 25.9 V

13.5 / 27.0 V

Fraslag kan justeres til:

11.4 / 22.8 V

12.4 / 24.8 V

11.7 / 23.4 V

12.5 / 25.0 V

12.0 / 24.0 V

12.6 / 25.2 V

12.3 / 24.6 V

12.7 / 25.4 V