



XD ACR/HUV.BRYTARE LITIAM 500A

Artikelnummer: 8520-1350

4 325,00 kr

PRODUKTBESKRIVNING

Egis XD DUAL 500A batteriseparator / ACR skiljerelä designad för Litium batterier & fjärrstyrd huvudströmbrytare integrerat i en och samma enhet. Batteriseparatören kan hantera högre spänningsnivåer för till- och frånslag.

Kompakt & vattentät produkt som fungerar både i 12V och 24V system genom automatisk avkänning. Den är även utrustad med vred för manuell justering av till och från, ger bland annat möjlighet att sammankoppla batterikretsar vid nödsituationer.

- Hanterar 500A kontinuerligt
- 12V och 24V (automatisk avkänning)
- Kombinerad batteriseparator / ACR skiljerelä & fjärrstyrd huvudströmbrytare
- Fjärrstyrning via plus signal för till och från aktivering
- Manuell spak för till och från aktivering
- Indikering av status med lysdiod på enhet och extern LED
- Programmerbar i flera olika steg för från och tillslag
- Låg strömförbrukning, 1,3mA

PRODUKTSPECIFIKATION

Spänning: 12/24V DC
Spännings intervall: 8-36 V
Förbrukning till/från (20 msek): 5A / 3A
Förbrukning standby: 1.3 mA
Kontinuerlig effekt: 500A
Temporär max effekt: 700A 5min
Temporär max effekt: 1500A 30sek
Anslutning: M10
Vattentät enligt IP67/IP6K9K



Arbetstemperatur: -40 till 105 C

Tillslag: 13.7 / 27.4 V
Frånslag: 13.4 / 26.8 V

Tillslag kan justeras till:

13.3 / 27.0 V

14.0 / 28.0 V

13.7 / 27.4 V

14.3 / 28.6 V

Frånslag kan justeras till:

12.8 / 25.6 V

13.2 / 26.4 V

12.9 / 25.8 V

13.3 / 26.6 V

13.0 / 26.0 V

13.4 / 26.8 V

13.1 / 26.2 V

13.5 / 27.0 V

Måttuppgifter:

